

## Datenübersicht der Albrecht Inverter

	INV 150 12/24	INV 300 12/24	INV 600 24	INV 1200 24
Ausgangsleistung /	150 W Dauer / continue	300 W Dauer / continue	600 W Dauer / continue	1200 W Dauer / continue
output Voltage	300 W Kurz / short	350 W (30 min.)	1500 W (30 min.)	1400 W (30 min.)
		600 W Kurz / short	2000 W Kurz / short	2400 W Kurz / short
Eingangsleistung /	10-15 V ( 12V Version)	10-15 V ( 12V Version)	20-30 V	20-30 V
input Voltage	20-30 V ( 24V Version)	20-30 V ( 24V Version)		
Batt. Schwach/Überlast Alarm	Durch LED	Durch LED	Durch LED	Durch LED
Battery low/overload Alarm				
Battery low shutdown	unter / below 10/20 V	unter / below 10/20 V	unter/below 20V --+0,8 V	unter/below 20V --+0,8 V
Wirkungsgrad /Efficiency	85-90 %	85-90 %	85-90 %	85-90 %
Kühlung /	Kühlrippen /	Ventilator über 40° /	Ventilator über 60° + - 5°/	Ventilator über 60° + - 5°/
Cooling	By air convection	fan over 40°	fan over 60° + - 5 °	fan over 60° + - 5 °
Sicherung /	15 A x 1 (12V)	35 A x 1 (12V)		
Fuse	10 A x 1 (24V)	20 A x 1 (24V)	20 A x 3	20 A X 5
Abmessungen /	143x73x70 cm	194x90x75 cm	213x200x70 cm	390x210x85 cm
Size				
Gewicht /	0,5 kg	0,9 kg	2 kg	3,9 kg
weight				
e/CE	e 13/21414 CE	e13/021559 CE		e13/021413 CE
typische Anwendungen	einzelne 230 V Geräte, wie Elektrorasierer, kleine TV Empfänger, Notebooks, CD/ DVD Player, kleine Elektrogeräte mit Steckernetzteil, Energiesparlampen	einzelne 230 V Geräte, portable TV Geräte, kleine Stereoanlagen, Videorecorder, Elektronikwerkzeuge wie Lötkolben, Heissklebepistole, Beleuchtung, 230 V Bordnetz für kleine Wohnwagen, Camper und kleinere Boote	alle Elektrogeräte mit 2-poligem Europastecker, Computer und Zubehör, kleine Elektrowerkzeuge, wie Winkelschleifer, Schrauber, Stichsäge, Standard-Bohrmaschinen, Lötkolben, Wasserpumpen, auch als 230 V Wohnmobil-Bordnetz	Elektrowerkzeuge, Staubsauger, Haartrockner, Kaffeemaschine, sowie als 230 V Bordnetz für Wohnmobile oder Boote